

Structura fișier XML pentru f4109 – Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate

universalCode = f4109_A1.0.0

Declaratia este valabila incepand cu luna August 2018

Data Modifi- care	Nr. crt.	Element/atribut	Denumirea campului	Tip si lung.	Elem. oblig.	Formula/ precizari	Mesaj eroare\ observatii
		<f4109>					
	1	luna	Perioada de raportare Luna	N(2)	DA	luna =1,..,12	
	2	an	Perioada de raportare An	N(4)	DA	an >=2018	
	3	d_rec	Declaratie rectificativa	N(1)	DA	0 initiala 1 rectificativa	
	4	totalPlata_A	Suma control	N(15)	DA	nr sectiuni amef	
	I. Date de identificare a utilizatorului aparatelor de marcat electronice fiscale						
	5	cif	Cod de identificare fiscale	N(13)	DA	Verificare format CIF	
	6	den	Denumire	C(250)	DA		

Structura fișier XML pentru f4109 – Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate

universalCode = f4109_A1.0.0

Declaratia este valabila incepand cu luna August 2018

		II.Date de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale neutilizate in perioada de raportare					
		<amef> 0-n aparitii - Daca este declaratie initiala sa aiba cel putin un amef					
	7	nui	Numarul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal	N(10)	DA	NUI sa apartina de CIF NUI unic pe declaratie	
		</amef>					
		</ f4109>					